

Einbau Tip's und Technik Info's

Hier dargestellt sind Informationen bzw. Bilder, die bei einem Einbau des Artikels, eventuell mit weiteren Zubehör aufgenommen wurden. Sollte der Informationsgehalt, die Qualität bzw. die Darstellung nicht optimal sein, bitten wir um Nachsicht.

Fahrzeugtyp	zu 2	Schlüssel-Nr.	zu	Ausführung	Baujahr
Suzuki Jimny FJ	7102		380	Geländewagen	10/1999

Artikelnummer der AHK

SZ0042

1. Wie lange war die Einbauzeit der Anhängerkupplung?

1,0 Stunde

2. Welche Teile wurden zusätzlich benötigt?

nein

3. Werden Spezialwerkzeuge für die Montage benötigt?

nein

4. Muss die Stoßstange abgenommen werden?

Nein nicht erforderlich !

Wurde jedoch gemacht, sie ist befestigt je 2x am Radkasten unter den oberen Rückleuchten an der Stoßfängerober- und -unterseite.

5. Welche Teile müssen demontiert werden?

- Ist nicht erforderlich !
- alle 4 Rückleuchten

6. Welche Verkleidungen sind abzubauen?

keine

7. Ist die Markierung in der Stoßstange angegeben?

nein, kein Ausschnitt erforderlich

8. Welche Abweichungen zur Montageanleitung sind aufgefallen?

keine

9. Was kann in der Montageanleitung noch verbessert werden?

entfällt

10. Sind die Anzugsdrehmomente angegeben?

ja

11. War die Einbauanleitung verständlich?

ja

Artikelnummern der Elektrosätze

UE0001

12. Wie lange war die Einbauzeit des Elektrosatzes

1,0 Stunde

13. Welche Teile wurden zusätzlich benötigt?

lange Kabelbinder, 2 Kabelschuhe

14. Werden Spezialwerkzeuge für die Montage benötigt?

nein

15. Reicht beim Elektrosatz die Länge des Kabels?

ja, Kabel sind für dieses Fahrzeug zu lang

16. Wo ist die günstigste Stelle zur Durchführung des Kabels?

unter der linken oberen Rückleuchte

17. Wo kann die NSL ab besten abgenommen werden?

an der linken oberen Rückleuchte

18. Wo ist bei 13-pol. E-Satz die beste Abnahmemöglichkeit des Rückfahrcheinwerfers?

an der linken oberen Rückleuchte

19. Wo sind für fzgspez. E-Sätze mögliche Zusatzstecker?

Keine

20. Anschlussfarben der Kabel

Blinker links	grün/rot
Nebelschlussleuchte	grün
Masse	Massepunkt
Blinker rechts	grün/gelb
Schlusslicht rechts	rot/gelb
Bremslicht	grün/weiß
Schlusslicht links	rot/gelb

21. Erläuterungen zu den Elektrosätzen

Fahrzeug ohne massegesteuerte NSL.

Am besten nur Relais E-Sätze verbauen da alle Kabel außen angeschlossen werden können und man müsste dann das Modul nach innen legen.



Fahrzeug mit AHK



AHK von der Seite



Abstand vom KK
zur Stoßstange



Abbau der Stoßstange



Fahrzeug ohne Stoßfänger



Kabeldurchführung



Anschluss des E-Satzes

Beiträge zur Erweiterung bzw. Vervollständigung unserer Informations- bzw. Bilddatenbank honorieren wir mit bis zu 50 Euro. Sollten Sie Interesse haben, setzen Sie sich bitte per E-Mail mit Herrn Auert unter technik@kupplung.de in Verbindung.



Anhängerkupplungen - Team Rameder - www.kupplung.de

Alle Info's, Anleitungen und techn. Daten sind unverbindlich und erfolgen unter Ausschluß jeglicher Haftung und Gewährleistung
© Ulrich Rameder 2003